

MODELO GRUPO

Modelo **P 41 S**

Versión mecánica Versión insonorizada con cabina de acero galvanizado en caliente y con revestimiento en polvo, bastidor compacto, depósitos de combustible modulares y bandeja de retención sin sensor de pérdidas (disponible bajo solicitud).

Capacidad del depósito L. 160

DATOS TÉCNICOS

Potencia continua (PRP)	53.10 kVA
Potencia continua (PRP)	42.48 kW
Potencia di emergencia (E.P.)	58.70 kVA
Potencia di emergencia (E.P.)	46.96 kW
Factor de potencia (cosφ)	0.8
Bobinado	Trifásico paralelo estrella
Tensión nominal trifásica	208 V
Tensión nominal monofásica	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Tipo de combustible	Diesel

DIMENSIONES Y NIVEL DE RUIDO

Longitud	2260 mm
Ancho	1040 mm
Alto	1820 mm
Peso	1310 kg
Presión sonora a 7 m.	65.0 dBA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Consumo de comb. 100% (E.P.)	14.30 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	12.90 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	9.90 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	7.10 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	4.30 l/h

DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR

Marca alternador	STAMFORD
Modelo alternador	S1L2-Y
Potencia P.R.P.	66.0 kVA
Potencia E.P.	72.6 kVA
Bobinado	Trifásico paralelo estrella
Numero de terminales	12.00 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	AS540
Precisión	± 1.00 %



Unicamente para proposito ilustrativo

DATOS DEL MOTOR

Marca de motor	PERKINS
Modelo motor	1103A-33TG1
N° cilindros	3
RPM	1800
Cilindrada	3.30
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	12 Vdc
Sae	-
BMEP	1020 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante	48.8 kW
Potencia E.P. al volante	53.9 kW
Reg. electrónico	Opcional
Clase de precisión	G2
Capacidad aceite	8.30
Capacidad anticongelante	4.40
Tipo radiador	Tropicalizado
Emisión de calor del radiador	31.00 kW
Emisión de calor de los gases de escape	39.00 kW
Emisión de calor de la radiación	8.00 kW
Temperatura escape	510 °C
Caudal de refrigeración de aire	70.00 m³/min
Caudal aire en combustión	3.70 m³/min
Caudal gases de escape	8.80 m³/min
EU Stage (emisiones)	No dipsonible

CONTROLADORES

DSE4520



CONDICIONES DE REFERENCIA ESTÁNDAR

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0.8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0.850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible. Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. El productor se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso. **E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia:** Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

